



Interrupteurs de Proximité ATEX

Zone 1, 2, 21 et 22



DESCRIPTIF

GAMME 10 à 80A

- . Enveloppe en polyamide (10A) ou Polyester renforcé (20A à 180A)
- . Indice de protection IP66
- . Poignée extérieure rotative cadenassable par 3 cadenas (non fournis)
- . Permet la mise en sécurité des moteurs lors d'interventions de contrôle ou de maintenance
- . Variantes pour câbles armés sur demande
- . Versions industrielles (non ATEX) sur demande
- . Versions 210A à 630A sur demande
- . Protection : Ex de IICT6 (10A)
Ex de la IICT6 (20A/40A)
- . Marquage ATEX : Ex II 2 G/D

GAMME 80 à 180A

- . Enveloppe en Polyester renforcé
- . Indice de protection IP66
- . 2 Poignées extérieures rotatives noires.
- . Contacts auxiliaires décalés 1NO + 1NF et 1NO
- . Prévus pour être installés entre le variateur de vitesse et le moteur. A l'ouverture, la première poignée commande 1 contact NO qui coupe le circuit de commande du variateur, avant d'ouvrir les contacts de puissance par la poignée principale (cadenassable)
- . Protection : Ex de IICT6 (125A/180A)
Ex de la IICT6 (20A/40A/80A)
- . Marquage ATEX : Ex II 2 G/D

TABLEAU DE REFERENCES

Référence	Description	Contact(s) auxiliaire(s)	Entrées de câbles
50278	3x10 A	1xNO	2M25 polyamide (8-17mm) + 1M20 polyamide (5-13mm)
50280	3x20 A	1xNO	2M32 polyamide (12-21mm) + 1M25 polyamide (8-17mm)
50693	4x20 A	1xNO + 1xNF	2M32 polyamide (12-21mm) + 1M25 polyamide (8-17mm)
50282	6x20 A	1xNO + 1xNF	4M32 polyamide (12-21mm) + 1M25 polyamide (8-17mm)
50283	3x40 A	1xNO	2M40 polyamide (16-28mm) + 1M25 polyamide (8-17mm)
50285	6x40 A	1xNO + 1xNF	4M40 polyamide (16-28mm) + 1M25 polyamide (8-17mm)
50287	3x80 A	1xNO + 1xNF	2M50 polyamide (21-35mm) + 1M25 polyamide (8-17mm)
50289	6x80 A	1xNO + 1xNF	4M50 polyamide (21-35mm) + 1M25 polyamide (8-17mm)
50291	3x125 A	1xNO + 1xNF	2M63 polyamide (27-48mm) + 1M25 polyamide (8-17mm)
50293	3x180 A	1xNO + 1xNF	2M63 polyamide (27-48mm) + 1M25 polyamide (8-17mm)