



**Détecteur de présence:**

Zone de détection carrée réglable mécaniquement : Ajustable parfait aux dimensions de la pièce, le détecteur ne se déclenche pas lors d'un passage au-delà de la porte même ouverte : idéal en open space.

Temporisation auto adaptée : Le mode IQ adapte en permanence le temps de fonctionnement à l'utilisation de la pièce pour optimiser les économies d'énergie. (réglage optionnel)

Hauteur de pose jusqu'à 8m : gymnase, entrepôt, salle de spectacle

Connexion sur interrupteur ou BP : permet la marche forcée  
Mode semi automatique : le détecteur ne s'enclenche que si l'interrupteur est actionné

Télécommande de réglage ou de confort

Compatible sécurité positive

**Interface:**

COM1 : ON/OFF selon présence et luminosité  
COM 1 AP : version saillie IP54  
COM 2 : contact supplémentaire séparé pour VMC, chauffage (réglage du délai d'allumage du contact et du Temps de fonctionnement)  
DIM : variation de l'éclairage en fonction de l'apport luminosité naturelle KNX  
DALI : variation de l'éclairage en fonction de l'apport luminosité naturelle DALI

**Conseil d'installation**

Technologie détection pour intérieur Et extérieur  
▲ Infrarouge : Détecte les mouvements  
De corps chauds ( 23° à 30° C)



2 channels



2,5 - 8 m



Présence 4 x 4 m



Temporisation automatique



30s -30 min.



10 – 1000 lux

**2000w**

Max.



Détection carrée



4 channels



1 – 10 V

- Détecteur présence bureau.

- Détection carrée

- Réglage mécanique de la portée sans perte de sensibilité

Références	S-IR QUATTRO_S000349S
Pose	Encastré plafond
Dimensions (H L P)	120 x 120 x 76 mm
Puissance de commutation	Max. 2000W Charge ohmique 1000W cos φ = 0,5
Alimentation	230 – 240 V, 50 Hz
Portée	Présence : 4 x 4 m. Radiale : 5 x 5 m Tangentielle : 7 x 7 m
Temporisation	- Mode IQ: adaptation automate de la temporisation - 30s à 30min, mode impulsion (2s Toute les 10 sec)
Luminosité de déclenchement	10-1000 lux
IP	20*
Classe	II
Intervalle de température	-0, +40 °c
Surface de détection	Jusqu'à 49 m² en mouvement.
Zone de commutation	1760
Télécommande installation en option	RC3 : 000387
Télécommande utilisateur en option	RC4 : 0003012

•Possibilité d'obtenir un indice IP 54 avec AP Box séparée

