



Détecteur de présence:

Zone de détection carrée réglable mécaniquement : Ajustable parfait aux dimensions de la pièce, le détecteur ne se déclenche pas lors d'un passage au-delà de la porte même ouverte : idéal en open space.

Temporisation auto adaptée : Le mode IQ adapte en permanence le temps de fonctionnement à l'utilisation de la pièce pour optimiser les économies d'énergie. (réglage optionnel)

Hauteur de pose jusqu'à 8 m : gymnase, entrepôt, salle de spectacle

Connexion sur interrupteur ou BP : permet la marche forcée

Mode semi automatique : le détecteur ne s'enclenche que si l'interrupteur est actionné

Télécommande de réglage ou de confort

Compatible sécurité positive

Interface:

COM1 : ON/OFF selon présence et luminosité
COM 1 AP : version saillie IP54

COM 2 : contact supplémentaire séparé pour VMC, chauffage

(réglage du délai d'allumage du contact et du Temps de fonctionnement)

DIM : variation de l'éclairage en fonction de l'apport luminosité naturelle KNX

DALI : variation de l'éclairage en fonction de l'apport luminosité naturelle DALI

Conseil d'installation

Technologie détection pour intérieur
Et extérieur

▲ Infrarouge : Détecte les mouvements
De corps chauds (23° à 30° C)



2 channels



2,5 - 8 m



Présence 4 x 4 m



Temporisation automatique



30s -30 min.



10 - 1000 lux

2000w

Max.



Détection carrée



4 channels

1-10 V

- **Détecteur présence bureau.**

- Détection carrée

- Réglage mécanique de la portée sans perte de sensibilité

Références	S-IR QUATTRO_S002718S
Pose	Encastré plafond
Dimensions (H L P)	120 x 120 x 76 mm
Puissance de commutation	Max. 2000W Charge ohmique Commande 1-10V
Alimentation	230 – 240 V, 50 Hz
Portée	Présence : 4 x 4 m. Radiale : 5 x 5 m Tangentielle : 7 x 7 m
Temporisation	- Mode IQ: adaptation automatique de la temporisation - 30s à 30min, mode impulsion (2s Toute les 10 sec)
Luminosité de déclenchement	100-1000 lux
IP	20*
Classe	II
Intervalle de température	-0, +40 °c
Surface de détection	Jusqu'à 49 m² en mouvement.
Zone de commutation	1760
Télécommande installation en option	RC3 : 000387
Télécommande utilisateur en option	RC3 : 000387

Possibilité d'obtenir un indice IP 54 avec AP Box séparé

